

¿Cómo pasar corriente?

Consulte el Instructivo de su vehículo.

En algunos casos puede variar lo que se indica a continuación

La operación de pasar corriente de un vehículo a otro debe ser realizada por una persona capacitada. Es necesario conectar siempre positivo con positivo y negativo con negativo usando cables de calibre adecuado (4 ó mayor). La no observación de lo anterior puede producir un fuerte cortocircuito y quemaduras. Antes de iniciar las conexiones, abanique con un periódico o algo parecido la zona de los tapones de ambos acumuladores para eliminar la posible presencia de gases explosivos. Evite hacer chispas. No fume. Tenga cuidado de que los caimanes no se toquen entre sí, ni toquen ninguna parte metálica.

Vea el dibujo. Haga las conexiones siguiendo la secuencia: primero **1** (cuide no tocar algo con el caimán rojo libre). Luego **2** y **3**. La conexión final (**4**) lejos de la batería en alguna parte metálica del motor no pintada. Desconecte siguiendo el orden opuesto **4**, **3**, **2** y **1**.

